

# EZ 4500



## EZ 4500

### CARACTERISTICAS

Generador monofásico de 4.3 Kva. Salida de 220 V en corriente alterna, con regulación automática de tensión con sistema "AVR" que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Gracias a su motor de 4 tiempos refrigerado por aire brinda una mayor autonomía que sus equivalentes en versiones de 2 tiempos, llegando a más de 2.5 horas de autonomía. Equipado con sistema de alerta de aceite que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante. Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para trabajos en el campo, uso domiciliario y lugares donde sea necesario contar con energía eléctrica.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Modelo</b>	EZ 4500 / R	
<b>Motor</b>	<b>Modelo:</b> GX 340 <b>Tipo:</b> 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire <b>Cilindrada:</b> 337 cm <sup>3</sup> <b>Máxima potencia:</b> 11 / 3600 PS/RPM <b>Sistema de ignición:</b> -	<b>Sistema de arranque:</b> Manual <b>Capacidad tanque combustible:</b> 7 Lts. <b>Horas de operación continuas aprox.:</b> 2,9 Hr. <b>Capacidad de aceite:</b> - <b>Nivel de ruido de Operación a 7 mts:</b> 74 dB
<b>Generadoras</b>	<b>Frecuencia de C.A:</b> 50 hz <b>Salida de C.A. máxima:</b> 4300 VA <b>Salida de C.A. normal:</b> 3800 VA	<b>Salida de C.C.V/A:</b> - <b>Salida de C.C.(soldadora) A:</b> -
<b>Dimensiones</b>	<b>Largo x ancho x alto:</b> 650 x 510 x 525	<b>Peso en seco:</b> 60 Kg.
<b>Características</b>	<b>Cuadro/Cabinado:</b> Cuadro <b>Arrancador electrónico:</b> - <b>Regulación de voltaje:</b> AVR <b>Voltímetro:</b> - <b>Ajuste de tensión:</b> - <b>Amperímetro:</b> - <b>Ajuste de corriente:</b> - <b>Llave de corte de C.A. térmica:</b> - <b>Llave de corte de C.C. térmica:</b> -	<b>Lámpara piloto:</b> - <b>Nivel de tanque de combustible:</b> - <b>Alerta de aceite:</b> - <b>Auto acelerador:</b> - <b>Auto cebador:</b> - <b>Filtro de aire:</b> - <b>Tanque de combustible:</b> - <b>Silenciador:</b> -

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.